

Abrufliste

Zähler Typ Kamstrup OMNIPOWER mit Leistung und Blindenergie

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe OMNIPOWER mit Leistung und Blindenergie.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils die aktuelle Leistung 1.7.0 + 2.7.0 Summe in kW (Bezug und Rücklieferung).

Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registrierdaten. Nun können alle parametrisierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden.

Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

Zähler Typ OMNIPOWER - <1s - 2 Richtungen

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
1.7.0 + 2.7.0	Aktuelle Leistung (Bezug + Rücklieferung)	Leistung	Wert	kW
0.1.0	Anzahl Rückstellungen	Anzahl	Wert	
1.2.0	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert	kW
2.2.0	P max kumuliert Rücklieferung	Leistung	Wert	kW
1.6.	P max Bezug laufender Monat	Leistung	Wert	kW
2.6.	P max Rücklieferung laufender Monat	Leistung	Wert	kW
1.8.0	Wirkenergie Bezug Hoch + Nieder	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.1	Wirkenergie Bezug Hoch	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.2	Wirkenergie Bezug Nieder	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.0	Wirkenergie Rücklieferung Hoch + Nieder	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.1	Wirkenergie Rücklieferung Hoch	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.2	Wirkenergie Rücklieferung Nieder	Stand aktuell	Wert	kWh
3.8.0	Blindenergie +R	Stand aktuell	Wert	kvarh
4.8.0	Blindenergie -R	Stand aktuell	Wert	kvarh
5.8.0	Blindenergie Q1	Stand aktuell	Wert	kvarh
6.8.0	Blindenergie Q2	Stand aktuell	Wert	kvarh
7.8.0	Blindenergie Q3	Stand aktuell	Wert	kvarh
8.8.0	Blindenergie Q4	Stand aktuell	Wert	kvarh
1.0.0	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
1.0.0	Datum Zähler		JJJJ-MM-TT	